

Série HPF

Potentiomètre monotour avec contacts de fin de course pour montage frontal

- Jusqu'à 3 potentiomètres bobinés
- 1 à 4 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 100 Ω à 50 K Ω



Exemple de code commande :

HPF Série	–	01 Modèle (voir tableau 1)	–	7 Résistance (voir tableau 2)	–	1 Interface (voir tableau 3)	–	1 Ressort (voir tableau 4)
---------------------	---	---	---	--	---	---	---	---

1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	0	1	2	3	4
Dimension « L » en mm	19	23	31	46	54
Code commande	00	01	02	03	04

2 - Résistance du potentiomètre de précision

Valeur (Ω)	100	200	500	1 K	2 K	5 K	10 K	2,5 K	20 K	50 K
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 - Interface 4 - 20 mA

Type	-	MR265
Code commande	0	1

4 - Ressort de maintien

Présence	non	oui
Code commande	0	1

